


●仕様

適用接続子	電線抱合範囲	質量	全長
C E-1	0.5~6.0mm <sup>2</sup>	430g	275mm
C E-2			
C E-5			

●使用方法

1. ハンドルをいっぱい握ってハンドルを全開にします。  
一度ハンドルをいっぱい握ってください。  
ハンドルは自力で全開します。
2. 絶縁被覆付閉端接続子を、図のようにメス歯形部へ挿入します。
3. 接続子が落ちない程度にハンドルを軽く握ります。
4. 所定の長さに被覆剥ぎした電線相互の導体を軽くより合わせ接続子に挿入します。
5. 成形確認機構が外れ、ハンドルが自力で全開するまで荷重を加えます。
6. ハンドルを開き、圧着した接続子を取り出します。



●電線組合わせ

適切な接続を得るため、接続する電線の総和は、下記の表の電線抱合範囲内での組合せで使用してください。

接続子の呼び	電線抱合範囲	工具ダイス部の呼び
C E-1	0.5~1.75mm <sup>2</sup>	1
C E-2	1.0~3.0mm <sup>2</sup>	2
C E-5	2.5~6.0mm <sup>2</sup>	5

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



製造年月



111430082-02

# 取扱説明書

7号A

《絶縁被覆付閉端接続子用》

## 注意

1. 感電に注意してください。  
●工具は絶縁仕様ではありません。通電箇所を使用すると感電の恐れがあります。
2. 可動部に触れないでください。  
●はさまれけがの恐れがあります。
3. 工具は、圧着する端子およびスリーブに合ったものを使用してください。  
●組合わせをまちがえると適正な接続性能が得られません。また、工具の故障やけがの原因となる恐れがあります。
4. 工具は、成形確認機構により完全に圧着できるまでハンドルが開かない構造になっておりますので無理に開かないでください。  
●無理に開きますと故障の原因となる恐れがあります。
5. 工具をハンマーのかわり等、用途以外には使用しないでください。
6. 作業場は、いつもきれいに保ってください。  
●ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
7. 子供を近づけないでください。  
●作業者以外、工具に触れさせないでください。けがの恐れがあります。  
●作業者以外、作業場に近づけないでください。けがの恐れがあります。
8. 工具をより長く快適にお使い頂くため、しゅう動部や軸部には、月に1回~2回注油してください。また、ご使用後工具全体を油布で拭き保管してください。

●各部のなまえ

